

**Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной
технике в АНО ВО «Российский новый университет»
ИОТ-12-2026г.**

Нормативные ссылки.

Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020г. № 903н; Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020г. № 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 №772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».

1. Общие требования безопасности.

1.1. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктажи и обучение по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.

1.3. Лица, допущенные к работе, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.4. При работе возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- неблагоприятное воздействие на организм человека ионизирующих электромагнитных излучений видеотерминалов;
- неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров видеотерминалов, выходящих за пределы оптимального диапазона;
- электрический ток.

1.5. На все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке.

1.6. Работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации техникума.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить специалисту по охране труда и непосредственному руководителю.

1.9. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее. Не класть на копир тяжёлые предметы.

2.2. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки.

2.3. Избегайте попадания скрепок, скоб для сшивания бумаги и других металлических предметов в копировально-множительный аппарат, так как это может привести к его повреждению.

2.4. Не пытайтесь сами ремонтировать копировально-множительный аппарат.

2.5. Перед чисткой принтера выньте вилку силового кабеля из настенной розетки. Обтирать принтер влажной салфеткой. Запрещается использовать жидкие и аэрозольные очистители.

2.6. Не устанавливайте принтер рядом с водой и не обливайте его никакими жидкостями.

2.7. Не ставить принтер на неустойчивую поверхность, чтобы он не падал.

2.8. Если копировально-множительный аппарат не используется в течение короткого промежутка времени, выключите сетевой выключатель, а если период большой - отсоедините сетевой шнур.

2.9. Не пытайтесь выполнять действия, не описанные в инструкции.

2.10. Располагать свой принтер так, чтобы на его шнур не наступали.

2.11. При использовании усилителя следите за тем, чтобы общая нагрузка подключённых к нему приборов не превышала предельно допустимую. Ничего не засовывать внутрь принтера. В противном случае можно коснуться деталей под током высокого напряжения, получить электрошок, вызвать замыкание электрических цепей или пожар.

2.12. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.

3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.

3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать попадания на него влаги.

3.4. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.

3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться как можно дальше от него.

3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям.

3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.

3.8. Если копировально-множительный аппарат перегревается, или издаёт необычный шум, или выходит из строя предохранитель сети, немедленно выключить его.

3.9. Будьте осторожны при удалении застрявшей бумаги, так как внутренние части копировально-множительного аппарата могут быть горячими или заряжены статическим электричеством.

3.10. Во время копирования не открывать переднюю крышку, не выключать сетевой выключатель, не отключать сетевой шнур от розетки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации непосредственному руководителю.

4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и пр. прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре непосредственному руководителю, специалисту по охране труда и пожарной безопасности и в ближайшую пожарную часть.

4.4. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель).

5.2. Привести в порядок рабочее место, тщательно проветрить помещение, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Проректор

по административно-хозяйственной работе



А.И. Долгушин.

(подпись)